nyvi

AUFBAU- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Produktserie: **NYVI NYVINOEL** • Künstlicher Weihnachtsbaum IP20 (mit/ohne 24V LED-Beleuchtung)

Wichtiger Hinweis vor dem Aufbau: Bitte bewahren Sie den Umkarton und die Klettbänder für die spätere Wiedereinlagerung auf. Jede Versandeinheit enthält einen kompletten Weihnachtsbaum inklusive Standfuß (ab Modellgröße 120 cm aus 2 bis 6 einzelnen Baummodulen). Ausschließlich für den trockenen Innenbereich (IP20) geeignet.

#	DETAILLIERTE AUFBAUSCHRITTE	SCHEMATISCHE DARSTELLUNG
1	**Standort wählen & Standfuß aufstellen** Wählen Sie einen ebenen, festen Standort mit ausreichend Abstand zu Wärmequellen. Klappen Sie den Metallstandfuß kreuzförmig auseinander, bis die Bohrungen für die Arretierung übereinanderliegen, und drehen Sie die drei Feststellschrauben leicht vor (Modell 85 cm: Kunststoffstandfuß zusammenstecken).	
2	**Klettbänder & Transport-Schutzstopfen entfernen** Lösen Sie die Klettbänder um die einzelnen Baumsegmente (Klettbänder für die spätere Lagerung aufbewahren) und ziehen Sie die Kunststoff-Schutzstopfen an den unteren Enden der Mittelrohre ab, damit sich die Rohre passgenau ineinanderstecken lassen.	
3	**Unteres Baummodul in den Standfuß einsetzen & fixieren** Stecken Sie das unterste, breiteste Baummodul senkrecht bis zum Anschlag in die Aufnahme des Standfußes. Richten Sie den Stamm gerade aus, ziehen Sie die drei Feststellschrauben gleichmäßig handfest an und klappen Sie die unteren Zweige vorsichtig nach außen.	
4	**Weitere Baummodule aufeinanderstecken (von unten nach oben)** Setzen Sie die weiteren Baummodule der Größe nach von unten nach oben in das jeweils darunterliegende Mittelrohr ein (1 Modul bei 85 cm bis 6 Module bei 240 cm) und schließen Sie den Aufbau mit der Baumspitze ab.	
5	**LED-Steckerkupplungen verbinden (nur Modelle mit Beleuchtung)** Verbinden Sie zwischen den einzelnen Baummodulen die jeweiligen Steckerkupplungen der LED-Lichterkette. Achten Sie auf die Führungsnut (Polung), stecken Sie die Stecker vollständig ein und drehen Sie die Überwurfmuttern handfest zu. Prüfen Sie, dass beim Zusammenstecken keine Kabel eingeklemmt werden.	
6	**Zweige und grüne Spitzen (Tips) gleichmäßig auffächern** Arbeiten Sie sich von unten nach oben sowie von innen (am Stamm) nach außen vor: Biegen Sie alle Hauptäste, Nebenzweige und einzelnen grünen Spitzen fächerförmig nach links, rechts und leicht nach oben auf, bis ein dichtes, natürliches Gesamtbild entsteht.	
7	**Stand prüfen & 24V-Netzteil anschließen (nur LED-Modelle)** Kontrollieren Sie den senkrechten Stand des Baumes und korrigieren Sie diesen bei Bedarf über die Feststellschrauben am Standfuß. Schließen Sie erst nach vollständigem Aufbau den mitgelieferten 24V-Steckertransformator an eine durch FI-Schutzschalter abgesicherte 230V-Steckdose an und verlegen Sie die Zuleitung stolperfrei.	

ABBAU & EINLAGERUNG	• **1. Strom trennen & abschmücken:** Ziehen Sie den Steckertransformator aus der Steckdose und entfernen Sie sämtlichen Baumschmuck vollständig. • **2. Demontieren:** Lösen Sie vorsichtig die Steckerkupplungen der LED-Lichterkette zwischen den einzelnen Baumsegmenten und nehmen Sie die Module von oben nach unten ab. • **3. Verpacken & Lagern:** Klappen Sie die Zweige vorsichtig in Richtung Mittelrohr zusammen (Kabel nicht einklemmen oder knicken), fixieren Sie die Segmente mit den Klettbändern und lagern Sie den Baum trocken im Umkarton bei maximal 40 °C Umgebungstemperatur.
FEHLERBEHEBUNG (LED)	• **Lichterkette leuchtet nicht:** Prüfen Sie, ob der 24V-Steckertransformator fest in einer spannungsführenden 230V-Steckdose steckt und alle Steckerkupplungen zwischen den Modulen vollständig eingesteckt und verschraubt sind. • **Hinweis zu Einzel-LEDs:** Vor Wartungsarbeiten stets den Netzstecker ziehen. Defekte Einzel-LEDs sind fest verbaut und können nicht ausgetauscht werden.

Technische Daten (LED-Modelle)	85 cm (1 Modul)	120 cm (2 Module)	150 cm (3 Module)	180 cm (4 Module)	210 cm (5 Module)	240 cm (6 Module)
Stromverbrauch max. ca.	3,5 W	5,5 W	7,5 W	10 W	14 W	18 W
Anzahl verbauter LEDs	70	118	166	222	312	372
Arbeitsspannung Lichterkette	24V DC (Schutzart IP20 – ausschließlich für trockene Innenräume)					
Netzspannung Transformator	220V – 240V AC, 50/60 Hz					