

HS330S

Funk- Alarmanlage mit intelligenter Steuerung

Das stilvolle und kompakte Alarmanlagen-Set HS330S wurde ganz speziell für Apartments ausgelegt. Anstelle einer Sirene dient das innovative Bedienfeld als Innensirene und bietet weitere sinnvolle Funktionen wie beispielsweise die präventiven Abfragen und den Heim-Zonenmodus.



Packungsinhalt:

1 x Drahtloses Funk-Bedienfeld ,2 x Funk-Bewegungsmelder (PIR) ,2 x Funk-Tür-/Fensterkontakt,2 x Berührungsloser Aktivierungschip ,1 x 4 Aufkleber mit Farbpunkten für berührungslose Aktivierungschips ,3 x Aufkleber "Security" ,8 x LR6 (AA) 1.5V Batterie,6 x LR03 (AAA) 1.5V Batterie,2 x CR2032 (3V) Batterie,1 x Kurzanleitung, 1 x Sicherheit und Garantie,1 x Konformitätserklärung,

Wichtige Funktionen und Vorteile:

Apartment-Alarmanlagensets - Die Honeywell Apartment-Alarmanlagensets wurden speziell für eine Installation innerhalb von 30 Minuten entworfen. Das innovative Bedienfeld dient als eine Innensirene, eine Außensirene ist nicht zwingend erforderlich. Alle Batterien und Befestigungsmaterialien sind im Lieferumfang enthalten. Montieren Sie einfach das Bedienfeld und die Melder und es kann los gehen.

Benutzerfreundlich - Die gesamte Familie kann Ihre Funk-Alarmanlage von Honeywell einfach und durch einen Knopfdruck auf das Bedienfeld, mit einem berührungslosen Aktivierungschip aktivieren oder deaktivieren. Drücken Sie einfach eine Taste auf dem Bedienfeld zur Aktivierung oder wischen Sie zur Deaktivierung mit dem Aktivierungschip über das Bedienfeld.

Wartungsarm - Mit einer Batterielebensdauer von bis zu 2 Jahren müssen Sie sich nach der Installation nicht mehr um Ihre Honeywell Haus-Funk-Alarmanlage kümmern. Die Statusanzeige an den Geräten informieren Sie, wenn es an der Zeit ist, die Batterien zu wechseln. Die leicht zu öffnenden Batteriefächer erleichtern den Prozess zusätzlich.

Sicherheit - Schlafen Sie sicher mit der Gewissheit, dass Ihre Familie und Ihr Heim Nachts mit dem Heim-Zonen-Modus geschützt werden. Er sichert wichtige Eingangsbereiche während Sie selbst sich frei im Haus bewegen können. Sollte in Ihrer Abwesenheit etwas vorfallen, falls an Ihrer Alarmanlage etwas verändert oder ein Alarm ausgelöst wurde, werden Sie durch Ereignis- und Manipulations- Warnungen informiert. Ihr Bedienfeld informiert Sie sogar dann, wenn Sie ein Fenster oder eine Tür offen gelassen haben, während Sie Ihre Honeywell Funk-Alarmanlage aktivieren.

Zuverlässigkeit und Qualität - Honeywell ActivLink®, ist unser innovatives 868 MHz Funk-Protokoll mit einer größeren Reichweitenleistung von bis zu 200 m, verlängerter Batterielebensdauer von bis zu 2 Jahren und verbesserter Verbindungsstabilität ohne Fehlauslösung. Dafür stehen wir mit unserer 2-jährigen Produktqualitätsgarantie.

Flexibel und erweiterbar - Sie können Ihrem System bis zu 44 Geräte in bis zu 3 getrennten Zonen hinzufügen und ganz nach ihrem Lebensstil und Bedürfnissen aktivieren und steuern. Sie können eine beliebige Anzahl von Honeywell Gongs mit Ihrer Honeywell Funk-Alarmanlage verbinden, falls diese als zusätzliche Innensirenen genutzt werden sollen.

Einfach zu installieren - Die Honeywell Haus-Funk-Alarmanlagensets wurden für einen leichten Einbau entworfen, wobei alle Zubehörteile bereits verbunden und betriebsbereit sind. Alle Befestigungen und Batterien sind im Paket enthalten, Sie brauchen nichts mehr dazu kaufen, wobei es sogar auf den meisten Zubehörteilen eine optionale schraubenfreie Einbaumöglichkeit mithilfe der Klebepads gibt. Alles wird von unserer 2-Jahres-Produktgarantie gedeckt.

Technische Daten:

Drahtloses Funk-Bedienfeld	
Farbe	Weiß
Wandmontage	Ja
Frequenz / Funkreichweite*	868MHz / 125m
Hörbereich (Lautstärke)	150m (94dB)
Melodien	3
Klang	Interne Sirene
Alarmzeit (Minuten)	1
Optische Signalanzeige	LED-Anzeige
Stromversorgung	Batterie: 8 x LR6 (AA) 1.5V - (enthalten)
Batterielebensdauer (Jahre)	1
Batteriefunktionen	Anzeige schwache Batterie
Stromversorgungsoption über Mikro-USB	Optionale, externe Spannungsversorgung über USB 5 V 500 mA
Maximale Geräteleistung	18 x Funk-Bewegungsmelder (PIR)/Funk-Tür-/Fensterkontakt, 8 x Berührungslose Aktivierungschips , 5 x Drahtlose Funk-Fernbedienung , 2 x Funk-Bewegungsmelder (IP54), 2 x Funk-Klingeltaster
Sicherheitsfunktionen	3 Sicherheitszonen / Automatische Zurücksetzung / Offene Tür-/Fenster-Warnung / Ereigniswarnungen/ 30-Sekunden-Zutritts-/ Austrittsverzögerung / Sirenenservicemodus
Funktionen Bedienfeld	Leistungsfähige interaktives Bedienfeld / Beleuchtete Taster / RFID-Leser für die berührungslosen Aktivierungschips / Programmierbarer, 4-stelliger Benutzer-Zugangscode / Integrierte Gongfunktion / Kompatibel mit dem Gong und dem Klingeltaster
Sicherheitsfunktionen	Verzögerungsaktivierung / Deaktivierung / Heimmodus / Panikalarm
Manipulationsschutz	Ja
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja
Betriebstemperatur/ Lagertemperatur	0°C zur +40°C/-20°C zur +60°C
Maße (mm) / Gewicht (g)	150 (h) x 140 (b) x 30 (t) / 326 (g)
Befestigungen	Halterungen / Dübel / Schrauben

Funk-Bewegungsmelder (PIR) (x 2)	
Farbe	Weiß
Wandmontage	Ja
Schraubenlose Montage möglich (Klebe pads)	Ja
Frequenz / Funkreichweite*	868MHz / 200m
Stromversorgung	Batterie: 3 x LR03 (AAA) 1.5V - (enthalten)
Batterielebensdauer (Jahre)	2
Batteriefunktionen	Anzeige schwache Batterie / Leicht zu öffnendes Batteriefach
Erfassungsbereich-/Winkel	12m / 105°
Testmodus	Ja
Manipulationsschutz	Ja
Betriebstemperatur/ Lagertemperatur	0°C zur +40°C/-20°C zur +60°C
Maße (mm) / Gewicht (g)	81 (h) x 61 (b) x 48 (t) / 75 (g)
Befestigungen	Halterungen / Dübel / Schrauben / Klebe pads

Funk-Tür-/Fensterkontakt (x 2)

Farbe	Weiß
Wandmontage	Ja
Schraubenlose Montage möglich (Klebepads)	Ja
Frequenz / Funkreichweite*	868MHz / 200m
Stromversorgung	Batterie: 1 x CR2032 (3V) - (enthalten)
Batterielebensdauer (Jahre)	2
Batteriefunktionen	Anzeige schwache Batterie / Leicht zu öffnendes Batteriefach
Testmodus	Ja
Manipulationsschutz	Ja
Betriebstemperatur/ Lagertemperatur	0°C zur +40°C/-20°C zur +60°C
Maße (mm) / Gewicht (g)	71 (h) x 40 (b) x 14 (t) / 28 (g)
Befestigungen	Schrauben / Klebepads

Berührungslose Aktivierungschips (x 2)

Farbe	Schwarz
Frequenz / Funkreichweite*	125kHz
Betriebstemperatur/ Lagertemperatur	0°C zur +40°C/-20°C zur +60°C
Maße (mm) / Gewicht (g)	36 (h) x 24 (b) x 5 (t) / 7 (g)

*Unter Feldbedingungen gemessen: Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen können die maximale Reichweite reduzieren.