

## Gebrauchsanweisung

Funktion	Veranschaulichen
Auf-/Ab-Hub einstellen	Verwenden Sie die Aufwärts-Taste, die Abwärts-Taste, und die Stopp-Taste, um den Vorhang auf den erforderlichen Auf-/Ab-Hubpunkt einzustellen. Nachdem Sie die Position ermittelt haben, drücken Sie schnell fünfmal hintereinander die Stopptaste, und der Motor dreht sich jeweils einmal vorwärts und rückwärts, um den Auf-/Ab-Hubpunkt anzuzeigen. Installation erfolgreich.
Reise löschen	Drücken Sie die Auf- und Ab-Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang. Lassen Sie sie los, nachdem die Anzeigelampe blau wird, und der Motor dreht sich jeweils einmal vorwärts und rückwärts, zeigt an, dass der Motor den Hub erfolgreich gelöscht hat.
Motorkommutierung	Halten Sie die Stopptaste 5 Sekunden lang gedrückt. Wenn die Kontrollleuchte blau wird, lassen Sie sie los. Der Motor dreht sich einmal in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung, und zeigt damit an, dass der Motor erfolgreich umgekehrt wurde.

## Grundparameter

Produktname: Rollosteuering T1S

Produktmodell: CD-M03D

Größe des Produkts: 85.8×86×37.55 mm (3,38 x 3,39 x 1,48 in.)

Nenneingang: 100–240 V ~ 50/60 Hz

Nenngeschwindigkeit: 25 U/min

Drahtlose Verbindung: Zigbee

Außenrohrdurchmesser: 25 mm

Motorlänge: 465 mm

Nennstrom: 0,3A

Nenneingangsleistung: 20 W

Nenn Drehmoment: 1,2 N·m

Arbeitszeit: S2 4min

Schutzstufe: IP40

Isolationsniveau: Klasse A

Betriebstemperatur: -20°C ~ +55°C (- 4° - 131°F) Betriebsluftfeuchtigkeit: 10% - 95% RH, keine Kondensation  
Zigbee Betriebsfrequenz: 2405-2480 MHz  
Zigbee Maximale Ausgangsleistung ≤ 13 dBm  
Lieferumfang: Rollosteuierung T1S × 1, Steuerkasten × 1, Bedienungsanleitung × 1, Spritzschutzbeutel × 1, Halterung × 2, Würfel Plastikstopfen × 1



### EU-Konformitätserklärung

Hiermit bestätigt [Lumi United Technology Co., Ltd.], dass das Funkgerät des Typs [Dual Relais Modul T2, DCM-K01] mit der Verordnung 2014/53/EU in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: <https://www.aqara.com/DoC/>



### WEEE-Informationen zur Entsorgung und zum Recycling

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektrogeräte (WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermischt werden. Schützen Sie stattdessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an eine dafür vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behörde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott und Elektrogeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten. Bei normalem Gebrauch des Geräts sollte ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers eingehalten werden.

Hersteller: Lumi United Technology Co., Ltd.

Adresse: Raum 801 - 804, Gebäude 1, Chongwen Park, Nanshan Zhiyuan, Nr. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang community, Taoyuan Straße, Nanshan Bezirk, Shenzhen, China

Online Kundenservice: [www.aqara.com/support](http://www.aqara.com/support)

E-Mail: [support@aqara.com](mailto:support@aqara.com)