Technisches Datenblatt

Egardia Fernbedienung

(Für GATE-02/GATE -03)

Mit der Fernbedienung schalten Sie die Alarmanlage einfach auf Knopfdruck ein oder aus. Die Fernbedienung verfügt auch über eine Paniktaste mit der im Notfall ein Panikalarm ausgelöst werden kann.

Gratis Basisdienst: Alle angemeldeten Sirenen werden ausgelöst, der Nutzer wird per Push-Nachricht alarmiert
Sicherheitsdienst: Alle angemeldeten Sirenen werden ausgelöst, alle angemeldeten Kontaktpersonen werden sofort per Anruf, SMS und E-Mail alarmiert.
Videosicherheitsdienst: Alle angemeldeten Kontaktpersonen erhalten automatisch eine Videoaufzeichnung zum Alarm.

Lieferumfang
- 1 Fernbedienung mit Schlüsselanhänger
- Batterie

Technischen Spezifikationen	
Produkttyp	Fernbedienung mit Panikfunktion (KEYF-31)
Batteriewechsel möglich	√
Batterietyp	1x CR2032 3,0 V (enthalten) ; Lithium (empfohlen)
Wasserdicht	Teilweise (Schutzart IP 41)
Paniktaste	√
Batterielebensdauer	2 - 4 Jahre bei normaler Nutzung
Funkfrequenz	868 MHz RF
Funkverschlüsselung	√
Kommunikation mit Rolling Codes	√
Funkreichweite	Bis zu 200 Meter im offenem Gelände und circa 30 Meter im Haus. Reichweite kann mit der Egardia Funkerweiterung erhöht.
Abmessungen (L x B x H) in Millimeter	52 X 35 X 12
Gewicht in Gramm	19
Zulässige Umgebungstemperatur	-20° bis +50°C
EAN-Code	8718347930356

Die Fernbedienung Typ KEYF-31 versendet die Befehle an die Alarmzentrale mit Rolling-Code-Kommunikation. Die Fernbedienung ist nicht kompatibel zum GATE-01.