Technisches Datenblatt

Egardia Öffnungsmelder

(Für GATE -01/ GATE -02/GATE-03)

Diesen kabellosen Öffnungsmelder befestigen Sie an einer Tür oder einem Fenster. Beim Öffnen wird der Alarm ausgelöst.

Technische Spezifikationen	
Produkttyp	Egardia Öffnungsmelder für Fenster und Türen (DW-31)
Montage Möglichkeiten	Klebestreifen oder Schrauben
Testfunktion	Ja, für eine Dauer von 3 Minuten nach betätigen der LED-Taste
Sabotageschutz	Ja, mit Egardia Sicherheitsdienst (Erkennung Fremdstörung und Verbindungskontrolle der Melder); nein, mit Basisdienst
Detektionsverfahren	Magnetfeldmessung mittels eines eingebauten Kontakts
Sensortyp	Reed-Kontakt
Batteriewechsel möglich	√
Batterietyp	1x LR03 AAA 1,5 V (enthalten) ; Lithium (empfohlen)
Batterielebensdauer	2 - 4 Jahre bei normaler Nutzung
Meldung bei nachlassender Batterie	Ja, mit Sicherheitsdienst (1 Monat bevor die Batterien leer sind); nein, mit Basisdienst
Lokale Warnung bei nachlassender Batterie	Ja, mittels LED, die bei Öffnen und Schließen blinkt
Funkfrequenz	868 MHz RF
Funk Verschlüsselung	√
Funkreichweite	Bis zu 200 Meter im offenen Gelände und circa 30 Meter im Innenbereich. Reichweite kann mit der Egardia Funkerweiterung erhöht werden.
Abmessungen (L x B x H) in Millimeter	Sensor: 82 X 32 X 23, Magnet: 44 X 12 X 11
Gewicht in Gramm	52 (Sensor), 8 (Magnet)
Zulässige Umgebungstemperatur	-10° bis +50°C
EAN-Code	8718347930349