


**CEE-Adapterleitung 1,5 Meter  
Schutzkontaktstecker auf CEE Kupplung  
3-polig 250V / 16A von Mennekes**



Art.-Nr.: 0007-VMI

**Produkteigenschaften:**

- Ideal geeignet für 3-polige CEE Anschlüsse bei Camping, Boot, Caravan oder auf Märkten
- Schutzkontaktstecker und IP44 CEE Kupplung 3-polig blau 16A / 250V von Mennekes
- für den dauerhaften Einsatz im Innen- und im Außenbereich geeignet
- Stückgeprüft



ETF GmbH & Co. KG  
Alte Ziegelei 11  
51588 Nümbrecht  
Tel.: 02293-9011211  
info@etf-gmbh.de

## Technische Informationen:


|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Länge                    | 1,5 Meter                                                           |
| Schutzart                | IP 44                                                               |
| Material                 | Gummi / Kunststoff (CEE Kupplung)                                   |
| Farbe                    | Schwarz / Blaugrau (CEE Kupplung)                                   |
| Gewicht                  | 0,55kg                                                              |
| Kabeltyp                 | H07RN-F                                                             |
| Leitungsquerschnitt      | 2,5mm <sup>2</sup>                                                  |
| Nennspannung             | 200-250V                                                            |
| Nennstrom                | 16A                                                                 |
| Polanzahl / Anzahl Adern | 3-polig / 3 Stück                                                   |
| Schutzkontaktstecker-Typ | Typ E und F (Schutzkontakt mit Erdloch, L/N-Polung nicht definiert) |
| Temperaturbeständigkeit  | ca. -25° bis +55°                                                   |

### Wartung:

Wartungs- / und Reparaturarbeiten an der Adapterleitung sind lediglich im Spannungsfreien Zustand, durch autorisiertes Fachpersonal zu erledigen. Bei Beschädigungen an muss die Adapterleitung umgehend spannungsfrei geschaltet werden. Für Schäden die durch unsachgemäße Verwendung verursacht wurden, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

### Entsorgung:

Die Adapterleitung sowie die Verpackung und Zubehör sollten umweltgerecht entsorgt bzw. der Wiederverwertung zugeführt werden. Die Adapterleitung sollte dabei nicht über den Hausmüll entsorgt werden.



9