

## Kompakte Digitalmultimeter

### PAN Pocketmeter-2

**Intelligentes Taschenmultimeter True RMS CAT III 600V mit autom. Funktionswahl & kontaktlosem Spannungsprüfer**

- Data-Hold
- Farb LCD-Display bis 3999
- Beleuchtbare Digitalanzeige mit Analogbalken 16 mm
- True RMS (Echt-Effektivwert-Messung)
- Kontaktloser Spannungsprüfer 3-stufig (NCV)
- 1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm
- Automatische Bereichswahl
- Diodentest
- LED-Taschenlampe
- Autom. Abschaltung

**Lieferumfang:** Prüfkabel, Bedienungsanleitung



Technische Daten	PAN Pocketmeter-2
Gleichspannung DC (V=)	0,1 mV - 600 V
Wechselspannung AC (V~)	1 mV - 600 V
Widerstand ( $\Omega$ )	0,1 $\Omega$ - 40 M $\Omega$
Akustischer Durchgangsprüfer •))	< 50 $\Omega$
Frequenz (Hz)	0,001 Hz - 4 MHz
Kapazität (F)	0,001 nF - 4 mF
Genauigkeit (%)	0,5 % - 4,0 %
Abmessungen Gerät	130 x 70 x 23 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	246 / 147 g
Benötigte Batterie(n):	2x 1,5 V AAA
Messkategorie (CAT)	CAT III 600 V



[PAN Pocketmeter-2 Video DE](#) [PAN Pocketmeter-2 Video EN](#)

