



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Elektrisches Prüfgerät

GFM 1000-15



Zuverlässige und robuste True RMS-Gabelstromzange mit invertierter LCD-Anzeige für die schnelle Prüfung von Wechselströmen

Die wichtigsten Daten

Bestellnummer 0 601 077 400

Technische Daten

Technische Daten

Wechselspannung AC	1.000 V
Wechselspannung AC Auflösung	1 V
Wechselspannung AC Genauigkeit	$\pm 1,5 \% + 5$
Wechselstrom AC	200 A
Wechselstrom AC Auflösung	0.1 A
Wechselstrom AC Genauigkeit	$\pm 3,0 \% + 3$
Gleichspannung DC	1.000 V
Gleichspannung DC Auflösung	1 V
Gleichspannung DC Genauigkeit	$\pm 1,0 \% + 2$
Widerstand Messbereich	60 M Ω
Widerstand Auflösung	0,01 M Ω
Widerstand Genauigkeit	$\pm 2,0 \% + 5$
Durchgang	Ja
Durchgang Auflösung	0.1 Ω
Durchgang Genauigkeit	$\pm 1,0 \% + 5$
Frequenz Auflösung	0,01 kHz
Frequenz Genauigkeit	$\pm 0,1 \% + 2$
Niedrige Eingangsimpedanz (LoZ)	1.000 V
IP-Schutz	IP54
True RMS Echteffektivwert	Ja
Sicherheitsklasse	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Displaytyp	LCD invertiert

NCV-Messung	Ja
Taschenlampe	Ja
Akustische Rückmeldung	Ja
Frequenz Messbereich	10 Hz to 50 kHz
Durchgang Bereich	0 Ω
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	103 x 264 x 82 mm

**BOSCH**

Technik fürs Leben

Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Langlebiges Design mit Schutzklasse IP54 sowie angenehmer Griff für die rauen Bedingungen auf Baustellen
- Misst Wechselstrom bis zu 200 A, Ausführung mit offener Zange für schnelleres Arbeiten
- Kompaktes Design mit kompatibler Magnetaufhängung (MH 1 Professional) für Arbeiten auf engstem Raum

