

Akku-Freischneider

UR003GZ01

XGT • 40V max. • 230-350 mm •
0-6.500 min⁻¹

Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation
Leistungsfähiger Akku-Freischneider für präzise
Ausputzarbeiten

Ein vibrationsarmer 40V max. Akku-Freischneider mit einem Rundhandgriff. Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und gewährleistet eine optimale Kraftübertragung. Durch den ADT-Modus wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht. WetGuard für Schutz gegen allseitiges Spritzwasser. Diese Maschine erfüllt die Schutzklasse IPX4.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
System	XGT 40Vmax/80V max
Leistungsaufnahme	550 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 3 500 / 5 300 / 6 500 min ⁻¹
Schnittkreis	230 - 350 mm
Spindelgewinde	M10 x 1.25 LH
Schallleistungspegel (L _{WA})	85,3 - 89,7 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	72,2 - 74,4 dB(A)
K-Wert Geräusch	0,3 - 2,2 dB(A)
Vibration vorderer Griff	≤ 2,5 m/s ²
Vibration hinterer Griff	≤ 2,5 m/s ²

Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

EAN 0088381740005

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

127508-0
Schultergurt



198383-1
Messerkopf Kunststoff



198893-8
2-Fadenkopf Tap&Go



783013-3
Montageschlüssel 16 - 17



783202-0
6-kant-Stiftschlüssel



831304-7
Zubehörtasche



D-66008
4-Zahn-Schlagmesser



Optionales Zubehör

127508-0
Schultergurt



198383-1
Messerkopf Kunststoff



198893-8
2-Fadenkopf Tap&Go



783013-3
Montageschlüssel 16 - 17



783202-0
6-kant-Stiftschlüssel



831304-7
Zubehörtasche



D-66008
4-Zahn-Schlagmesser



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

