

Kompakte Digitalmultimeter & Stiftmultimeter

PAN Pocketmeter

Taschen-Multimeter True RMS 300V CAT III mit autom. Funktionswahl

- True RMS (Echt-Effektivwert-Messung)
- Kontaktloser Spannungsprüfer 3-stufig (NCV)
- 1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm
- Beleuchtbare Digitalanzeige mit Analogbalken
- Digitalanzeige 21,5 mm
- Automatische Bereichswahl
- Diodentest
- LED - Taschenlampe
- Autom. Abschaltung

Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Prüfkabel, Tasche, Batterie(n) nicht enthalten



Technische Daten	PAN Pocketmeter
Gleichspannung DC (V =)	0,1 mV - 600 V
Wechselspannung AC (V ~)	0,1 mV - 600 V
Widerstand (Ω)	1 Ω - 10 M Ω
Akustischer Durchgangsprüfer (•)))	< 30 Ω
Frequenz (Hz)	1 Hz - 1000 Hz
Kapazität (F)	0,1 μ F - 6000 μ F
Genauigkeit (%)	0,8 % - 4,5 %
Abmessungen	136 x 67 x 12 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	233 / 111 g
Benötigte Batterie(n):	2 x CR2032
Messkategorie (CAT)	CAT III 300 V / CAT II 600 V



PAN Pocketmeter Video DE:



PAN Pocketmeter Video EN:

